

Faixa de Segurança Proximidade com Rede Elétrica Energizada		Anexo 40 do PGS-MFS-EHS-304
ANEXO I - NR 10 - ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA		
Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre		
Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em (kV)	Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros	Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros
<1	0,20	0,70
≥1 e <3	0,22	1,22
≥3 e <6	0,25	1,25
≥6 e <10	0,35	1,35
≥10 e <15	0,38	1,38
≥15 e <20	0,40	1,40
≥20 e <30	0,56	1,56
≥30 e <36	0,58	1,58
≥36 e <45	0,63	1,63
≥45 e <60	0,83	1,83
≥60 e <70	0,90	1,90
≥70 e <110	1,00	2,00
≥110 e <132	1,10	3,10
≥132 e <150	1,20	3,20
≥150 e <220	1,60	3,60
≥220 e <275	1,80	3,80
≥275 e <380	2,50	4,50
≥380 e <480	3,20	5,20
≥480 e <700	5,20	7,20

re.

Proximidade com rede
elétrica energizada
(FAIXA DE SEGURANÇA)
(Fator de segurança 5,5)

3,85

6,71

6,88

7,43

7,59

7,70

8,58

8,69

8,97

10,07

10,45

11,00

17,05

17,60

19,80

20,90

24,75

28,60

39,60